




**IKUSI**  
velatia

smartexperience

## Bases de toma serie ARTU.



Sistemas de montaje en cascada,  
individuales y en estrella



Conexión cómoda y rápida



Paso de corriente por la salida SAT

**ARTU**



ARTU009 . ARTU900



ARTU001 . ARTU000



ARTU058

MODELO		ARTU009	ARTU001	ARTU000
REF.		2472	2736	2735
Tipo con placa embalcedora		individual		punteada
Frecuencias de entrada		MHz	TV/RD : 5 - 862 SAT : 950 - 2300	TV/RD : 5 - 862
Atenuación de conexión	entrada - TV	dB	≤ 1,5	≤ 3,5
	entrada - RD		≤ 2	≤ 10
	entrada - SAT		≤ 2	—
Desacoplo TV/RD-SAT		dB	> 25	> 12,5
Paso de corriente por salida SAT			Sí	—

MODELO		ARTU058	ARTU059
REF.		2740	2473
Tipo sin placa embalcedora		Individual	
Frecuencias de entrada		MHz	TV/RD : 5 - 790 SAT : 950 - 2300
Atenuación de conexión	entrada - TV/RD	dB	≤ 1,5
	entrada - SAT		≤ 2
Desacoplo TV/RD-SAT		dB	> 30
Paso de corriente por salida SAT			Sí No

MODELO		ARTU900	ARTU901	ARTU902	ARTU903
REF.		2474	2475	2476	2477
Tipo		final	intermedia	intermedia	intermedia
Frecuencias de entrada		MHz	TV/RD : 5 - 862 SAT : 950 - 2300	TV/RD : 5 - 862 SAT : 950 - 2300	TV/RD : 5 - 862 SAT : 950 - 2300
Atenuación de conexión	entrada - TV/RD	dB	4,5	11	15
	entrada - SAT		5,5	11	15
Atenuación de paso	5-862 MHz	dB	—	2	1,3
	950-2300 MHz		—	3	2,5
Desacoplo TV/RD - SAT		dB	> 25		
Paso de corriente por salida SAT			Sí	Sí	Sí



PSE-300



ABT-210

Base de toma final con zócalo

MODELO		PSE-300	
REF.		5360	
Frecuencia de entrada		MHz	
		TV : 5 - 68 y 125 - 862 RD : 88 - 108 SAT : 950 - 2300	
Atenuación de conexión	entrada - TV	dB	≤ 2
	entrada - RD		≤ 2
	entrada - SAT		≤ 3
Desacoplo TV-RD y TV-SAT		dB	> 18
Desacoplo SAT-RD		dB	> 18
Paso de corriente por salida SAT		dB	Sí
Placa embalcedora + zócalo			Sí

MODELO		ABT-210
REF.		1460

Zócalo para montaje en superficie para cualquier base de toma.