

CBM175

REF. 3547

CBM125

REF. 3546

CBM184

REF. 3540

CBM193

REF. 3542

CBM113

REF. 3543



- Dirigidas especialmente para casas unifamiliares o pequeñas instalaciones colectivas en caso de recepción sólo terrestre.
- Modelos con entrada de extensión 45-862 MHz para la incorporación de cámaras de vigilancia.
- En modelos con entrada FI, vías independientes de amplificación para señales satélite (950 -2150 MHz) y terrestre.
- Paso directo de la telealimentación LNB proveniente del receptor satélite del usuario.
- Pontenciómetros de ajuste en las entradas.
- Caja de plástico, chasis interior de zamak. Conectores F. Montaje interior y fijación mural. Dimensiones: 120 x 85 x 50 mm.

		CBM-175	CBM-125	CBM-184	CBM-193	CBM-113
Entradas RF		5	5	4	3	3
Banda de frecuencias		FI - UHF - UHF DAB/BIII - BI/FM	UHF - UHF DAB/BIII - BI/FM Ext (45-862 MHz)	FI - UHF DAB/BIII - BI/FM	FI - TV (BI a BV) DAB/BIII - BI/FM Ext (45-862 MHz)	UHF - VHF Ext (45-862 MHz)
Ganancia nominal	dB	FI: 27-32 UHF: 29 UHF: 29 DAB/BIII: 30 BI/FM: 29	UHF: 29 UHF: 29 DAB/BIII: 30 BI/FM: 29 Ext: 17-20	FI: 27-32 UHF: 31 DAB/BIII: 30 BI/FM: 29	FI: 27-32 TV: 29-32 Ext: 17-20	UHF: 31 VHF: 30 Ext: 17-20
Ajuste continuo de atenuación en las entradas	dB	FI: 0-18 UHF: 0-15 VHF: 0-18	UHF: 0-15 VHF: 0-18 Ext: 0-10	FI: 0-18 UHF: 0-15 VHF: 0-18	FI: 0-18 TV: 0-15 Ext: 0-10	UHF: 0-15 VHF: 0-18 Ext: 0-10
Figura de ruido	dB	FI, UHF: ≤ 9 resto: ≤ 7	UHF: ≤ 9 resto: ≤ 7 (excepto Ext)	FI: ≤ 9 resto: ≤ 7	FI: ≤ 9 TV: ≤ 7	≤ 7 (excepto Ext)
Pérdidas de retorno de entrada	dB			FI: ≥ 6 resto: ≥ 10		
Nivel de salida señal FI	dBμV			106 IMD3 -35 dB (EN 50083-3)		
Nivel de salida señales terrestres	dBμV			106 IMD3 -60 dB (DIN 45004B)		
Tensión de red (50/60 Hz)	VAC			100-240		
Tensión/Corriente para preamplificadores mástil				+24 VDC/60 mA		
Consumo	W			4		

