




IKUSI


NOUVELLE GAMME

Dérivateurs et Répartiteur CATV pour intérieur 5-1000 MHz

- Châssis en zamak avec blindage de haute qualité.
- Trous de fixation murale.
- Possibilité de mise à la terre.



DFC-410



DFC-415



DFC-420



DFC-425



DIFC-201

Dérivateurs 4 sorties

MODÈLE		DFC-410	DFC-415	DFC-420	DFC-425
RÉF.		2086	2087	2088	2089
Nombre de sorties		4			
Bande de fréquences		5-1000			
Perte sortie dérivée (± 1,5 dB)		10	15	20	24
Perte de passage	5-40 MHz	≤ 3	≤ 1,5	≤ 0,8	≤ 0,7
	40-470 MHz	≤ 3,5	≤ 1,8	≤ 0,9	≤ 0,7
	470-1000 MHz	≤ 4	≤ 2	≤ 1	≤ 0,8
Découplage directionnel	5-40 MHz	≥ 28	≥ 30	≥ 40	≥ 45
	40-470 MHz	≥ 28	≥ 28	≥ 37	≥ 39
	470-1000 MHz	≥ 25	≥ 27	≥ 32	≥ 34
Découplage entre sorties	5-40 MHz	≥ 28	≥ 30	≥ 35	≥ 35
	40-470 MHz	≥ 28	≥ 30	≥ 32	≥ 33
	470-1000 MHz	≥ 27	≥ 28	≥ 30	≥ 30
Pertes de retour	5-1000 MHz	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20

Répartiteur 2 sorties

MODÈLE		DIFC-201
RÉF.		2081
Nombre de sorties		2
Bande de fréquences		5-1000
Perte de passage	5-40 MHz	≤ 3,5
	40-470 MHz	≤ 3,5
	470-860 MHz	≤ 3,6
	860-1000 MHz	≤ 3,8
Découplage entre sorties	5-40 MHz	≥ 30
	40-470 MHz	≥ 35
	470-860 MHz	≥ 35
	860-1000 MHz	≥ 32