



IKUSI
velatia

smartexperience

Distribuidor óptico activo con 4 salidas FC/PC

Totalmente resistente a la intemperie, el distribuidor activo de 4 vías FSA-401 está diseñado para aumentar la capacidad de los sistemas ODU-32 nuevos o existentes.

Con 4 x ODU-32 conectadas, se puede alimentar un total de 256 viviendas desde una sola cabecera. El distribuidor funciona con una de las unidades ODU-32 conectadas en cualquiera de sus salidas.



FSA-401

- Este distribuidor tiene una doble ventana a 1310 y 1550 nm, además permite la conexión directa de cables de fibra óptica.
- El distribuidor óptico FSA-401 permite repartir una señal de fibra óptica por 4 líneas aumentando la ganancia.
- Compensación de pendiente incorporada.

Distribuidor óptico activo

MODEL		FSA-401	
REF.		4962	
Rango de frecuencias	GHz	0.95 - 5.45	
Número de salidas		4	
Ganancia nominal	0.95 - 3.0 GHz 3.4 - 5.45 GHz	0dB ±1dB 0 to 1dB ±1dB	
Pérdidas de retorno	dB	9	
Ganancia de ondulación	V pol H pol	2 3	
Figura de ruido	dB	22	
Conectores		N 50 Ω	
Pérdidas de distribución	dB	0	

Ejemplo de aplicación

